



РЪКОВОДСТВО

Поздравления за покупката на Dulotec H5

Важно: При първото ползване, моля затегнете капачето за батериите и заредете напълно батерията (портът за зареждане е скрит под капачката на бутона). Челникът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Управление:

Нормални режими: От изгасено положение - Натиснете веднъж бутона за да превключите в нормален режим, натиснете бутона още веднъж, за да го изключите. В работещо положение - Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да превключвате между петте нива на яркостта (когато достигнете желаня режим, пуснете бутона), избраният режим ще бъде запаметен след 3 сек. и следващият път когато пуснете челника, отново ще стартира от него

Режими:

Бяла светлина: Силен - Средно силен - Среден - Средно слаб – Слаб

Зелена светлина: Силен - Среден - Слаб

Турбо: От всяко положение - Натиснете два пъти бутона, за да влезете в турбо режим. Ако температурата на челника е над 55°C, челникът няма да влезе в режим Турбо с цел защита от прегряване.

Супер слаб режим: От изгасено положение - Натиснете и задръжте бутона, за да влезете в режим на лунна светлина, натиснете и задръжте отново, за да излезете от режима (единично натискане на бутона няма да направи никакви промени).

Мигания: От режим Турбо чрез двоен клик се преминава през трите мигащи режима: тактически Strobe режим-> SOS режим-> Beacon режим (Натиснете веднъж бутона, за да се върнете на състоянието преди влизане)

Индикатор на нивото на батерията:

100% - 60% => Зелена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

60% - 30% => Жълта светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

30% - 10% => Червена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

под 10% => Червената светлина ще свети постоянно и ще примигва 3 пъти на всеки 5 минути, докато не се изключи (сработва защитата от преразреждане на батерията).

Технически параметри:

Мощност (лумени)	Турбо	Силно	Средно силно	Средно	Средно слабо	Слабо	Супер слаб
	2000	1320	677	365	204	116	2
Време на работа	30 сек + 3.30 часа	4 часа	6.20 часа	12 часа	21 часа	39 часа	/
Далекобойност (метри)	110	90	75	65	55	50	/
Удароустойчивост	2 метра						
Водоустойчивост	IP66 (дъжд и буря)						

Горните параметри са лабораторно измерени с 18650 Li-ion (3.7V/3000mA) при 26°.

Модел: Dulotec H5:

- Диоди: 3 x CREE XPG3 Бяла светлина, 2 x XPE зелена светлина
- Материал: Авиационен алуминий 6063
- Размери (мм): 89 x 24.5 x 31.8
- Тегло(g): 42
- Зареждане: 5V / 1A
- Водоустойчивост: IP66 (дъждовна буря)
- Режими на светене: 5 нива + Турбо/Strobe/SOS/Beacon/Супер слаб

Зареждане: Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220 в или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на челника (развийте капачката на бутона и порта се намира в резбата). По време на зареждане, индикатора свети в червено, а когато светне зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 4.5 часа (зареждане с 5V/1A). Ако не ползвате челника дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично.

Дата на закупуване:	Бр.
1	
2	
3	

Настоящата гаранционна карта се издава от Дулотек ЕООД и гарантира качеството на изработката и материалите на гореописаните продукти в рамките на 24 месеца от датата на закупуването им. Гаранцията се отнася единствено за явни или скрити дефекти на продуктите и не покрива нормалното износване или физическото им увреждане.

При евентуален проблем с продуктите, моля обадете се на тел. 0896512202. Адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска 27, магазин Сорбе. Страна на произход: Китай, Вносител: Дулотек ЕООД. Съдържание: Алуминий, стъкло, пластмаса

Дулотек ЕООД (www.dulotec.com, тел.0896512202) е официален представител на марката Convoy. Можете да закупени онлайн на www.sorbe.bg