



РЪКОВОДСТВО

Поздравления за покупката на Dulotec H6 Zoom

Важно: При първото ползване, моля затегнете капачето за батериите и заредете напълно батерията (портът за зареждане е скрит под капачката на бутона). Челникът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Управление:

Нормални режими: От изгасено положение - Натиснете веднъж бутона за да превключите в нормален режим, натиснете бутона още веднъж, за да го изключите. В работещо положение - Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да превключвате между петте нива на яркостта (когато достигнете желанния режим, пуснете бутона), избраният режим ще бъде запаметен след 3 сек. и следващият път когато пуснете челника, отново ще стартира от него

Режими:

Бяла светлина: Силен - Средно силен - Среден - Средно слаб – Слаб

Супер слаб режим: От изгасено положение - Натиснете и задръжте бутона, за да влезете в режим на лунна светлина, натиснете и задръжте отново, за да излезете от режима (единично натискане на бутона няма да направи никакви промени).

Мигания: От работен режим чрез двоен клик се преминава през трите мигащи режима: тактически Strobe режим-> SOS режим-> Beacon режим (Натиснете веднъж бутона, за да се върнете на състоянието преди влизане)

Индикатор на нивото на батерията:

100% - 60% => Зелена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

60% - 30% => Жълта светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

30% - 10% => Червена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

под 10% => Червената светлина ще свети постоянно и ще примигва 3 пъти на всеки 5 минути, докато не се изключи (сработва защитата от преразреждане на батерията).

Регулиране на фокуса:

Завъртете главата на лампата наляво и надясно, за да регулирате диафрагмата

(надясно = фокусирано осветяване в точка, наляво = широко осветяване).



Технически параметри:

Мощност (лумени)	Турбо	Силно	Средно силно	Средно	Слабо	Супер слаб
	330	170	85	40	10	2
Време на работа	4,40 часа	6,20 часа	/	/	/	/
Далекобойност (метри)	/	/	/	/	/	/
Удароустойчивост	2 метра					
Водоустойчивост	IP66 (дъжд и буря)					

Горните параметри са лабораторно измерени с 18650 Li-ion (3.7V/3000mA) при 26°.

Модел: Dulotec H6 Zoom

- Диоди: 1 x CREE XPG2 Бяла светлина
- Материал: Авиационен алуминий 6063
- Размери (мм): 86 x 25 x 37
- Тегло (g): 51
- Зареждане: 5V / 1A
- Водоустойчивост: IP66 (дъждовна буря)
- Режими на светене: 5 нива + Strobe/SOS/Beacon/Супер слаб

Зареждане: Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220V или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на челника (развийте капачката на бутон и порта се намира в резбата). По време на зареждане, индикатора свети в червено, а когато светне зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 4.5 часа (зареждане с 5V/1A).

Ако не ползвате челника дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично.

Дулотек ЕООД www.dulotec.com, www.sorbe.bg Тел: 0896512202

Надеждни фенери, челници, ножове, триони ->>> WWW.SORBE.BG